



DC TO AC POWER INVERTER

300W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

MARQUE	BRAND	NX
TECHNOLOGIE	TECHNOLOGY	Quasi sinus / Modified sine wave
TENSION D'ENTRÉE	DC INPUT VOLTAGE	DC 10-15V
PUISSANCE DE SORTIE	OUTPUT POWER	300W
PUISSANCE DE SORTIE CRÊTE	OUTPUT POWER SURGE	1000W
ALARME BATTERIE BASSE	LOW BATTERY ALARM	10,5 ± 0,5V
COUPEUR BATTERIE BASSE	LOW BATTERY SHUT DOWN	10,5 ± 0,5V
COUPEUR SURTENSION	HIGH BATTERY SHUT DOWN	15,5 ± 0,5V
PROTECTION COURT-CIRCUIT	SHORT-CIRCUIT PROTECTION	YES
ALARME ET COUPEUR SURCHAUFFE	ALARM AND THERMAL SHUT DOWN	60°C ± 5°C
POIDS	WEIGHT	0,81 Kg
DIMENSIONS L x l x h (mm)	DIMENSIONS L x l x h (mm)	155 x 91 x 65 mm
CODE EAN	EAN CODE	3660766438621
CONDITIONNEMENT	PACKING UNIT	16 boxes



INFORMATION / INFORMATION

FR : Ce convertisseur à onde quasi-sinusoidale permet de convertir le courant 12V de votre batterie auto, camping car ou bateau en un courant 220V. Cela vous permettra d'alimenter votre ordinateur portable, téléphone portable, caméscope, radio, MP3...d'une puissance maxi de 300W. Il est équipé d'alarme en cas de surcharge, sous-tension, surtension et surchauffe.

Ce convertisseur est livré avec une prise allume-cigare mâle et des pinces crocodiles.

UK : This modified sine wave power inverter allows you to invert the 12V current from the battery in your car, caravan or boat to a 220V current. It will allow you to charge your laptop, mobile phone, camcorder, radio, MP3 etc with a max power of 300W.

This inverter is equipped with alarms for: overcharge, undervoltage, overvoltage and overheating.

Crocodile clips and 12V cigarette plug are included.

